Akum. wiertarka kątowa CXT®

DA332DSAE

12Vmax • 0 – 1100 obr./min

Mała wiertarka kątowa do prac w ciasnych miejscach.

Akumulatorowa wiertarka kątowa z główką o wysokości 63 mm oraz odległością od krawędzi do środka uchwytu wynoszącą tylko 23,5 mm. Idealna do prac w ciasnych miejscach, z diodą LED oświetlającą obszar roboczy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Akumulator CXT	✓
Napięcie akumulatora	12 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1100 min^{-1}
Maks. średnica wiercenia w stali	10 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	12 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra)	18 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania)	24 mm
Zakres mocowania	1,5 - 10 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,2 - 1,3 kg
Wymiary (D x S x W)	313 x 68 x 86 mm
Długość kąta	63 mm
Poziom wibracji, wiercenie w metalu	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K),	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Idealny do pracy w miejscach z ograniczonym dostępem i do prac nad głową
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381850889

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346909-5
Uchwyt do mocowania na pasku



457974-0
Uchwyt na kluczyk do uchwytu

763450-7
Kluczyk do uchwytu wiertarskiego



784244-7
Końcówka wkrętakowa, PH2 – PH2,

821723-5
Walizka plastikowa



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1021B (2x)
Akumulator BL1021B (12V max / 2,0



DC10SB
Ładowarka CXT® DC10SB 12V



OPCJONALNY OSPRZĘT

346909-5
Uchwyt do mocowania na pasku



457974-0
Uchwyt na kluczyk do uchwytu

763415-9
Kluczyk do uchwytu wiertarskiego



763450-7
Kluczyk do uchwytu wiertarskiego



784244-7
Końcówka wkrętakowa, PH2 – PH2,

839304-1
Wkład do walizki Makpac (1)



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy