Akum. wiertarko-wkrętarka LXT®

DDF083RFJ

18V • 40 Nm • 0 – 1700 obr./min

Mała i lekka wiertarko-wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym.

Lekka i kompaktowa wiertarko-wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym idealna do użytku domowego i dla konserwatorów. Dzięki niewielkim rozmiarom, urządzenie jest łatwe w użytku oraz zapewnia dostęp do ciasnych miejsc. Posiada 2 biegi a maksymalny moment obrotowy na poszczególnych biegach to 40 / 23 Nm.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1700 min^{-1}
Maks. moment obrotowy twardy/ miękki	40 / 23 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła	20
Maksymalny moment obrotowy	40 Nm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	36 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra)	36 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania)	72 mm
Trzon napędowy	1/4 "
Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Waga	0,8 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)

CECHY PRODUKTU

- Niezwykle kompaktowy dzięki bezszczotkowemu silnikowi
- Niski pobór mocy dzięki silnikowi bezszczotkowemu
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Idealny do pracy w miejscach z ograniczonym dostępem i do prac nad głową
- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Szybkomocujący uchwyt narzedzia 1/4"

EAN 0088381824934

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0
Haczyk do paska



784244-7
Końcówka wkrętakowa, PH2 – PH2,

821550-0
Walizka Makpac (2)



837670-0
Wkład do walizki Makpac (2)



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

DC18RC
Ładowarka DC18RC LXT®



BL1830B (2x)
Akumulator BL1830B (18V / 3,0 Ah)



OPCJONALNY OSPRZĘT

784244-7
Końcówka wkrętakowa, PH2 – PH2,

821550-0
Walizka Makpac (2)



837916-4
Wkład do walizki Makpac (2)



B-57308
Zestaw wierteł do metalu, HSS-TIN



D-23759
Zestaw wierteł, 5 szt. 1/4''



D-62371
Zestaw wierteł do drewna 1/4'', 7 szt.



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF