Akum. wyrzynarka LXT®

DJV184RFJ

18V • 0 - 3000 /min

Wydajna akum. wyrzynarka z beznarzędziową wymianą brzeszczotu i silnikiem bezszczotkowym.

Wydajna wyrzynarka z 3-stopniową regulacją podcinania + cięciem prostym. Płynna regulacja częstotliwości skoków spustem włącznika, ze wstępnym ustawieniem częstotliwości skoków pokrętłem. Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z dwoma akumulatorami BL1830B (18 V / 3,0 Ah) i ładowarką DC18RC.



LXT BL MOTOR SOFT NO LOAD XPT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Częstotliwość skoków	0 - 3000 min^{-1}
Długość skoku	23 mm
Maks. Zakres ukosu (z lewej)	0 - 45 °
Maksymalny zakres ukosu (z prawej)	0 - 45 °
Maks. zdolność cięcia: aluminium	20 mm
Maks. zdolność cięcia w drewnie	135 mm
Maks. Wydajność cięcia stali (90°)	10 mm
Działanie orbitalne	✓
Hamulec elektryczny	✓
Poziom mocy akustycznej	93 dB(A)
Poziom wibracji, cięcie blachy	5,1 m/s^2
Poziom ciśnienia akustycznego	85 dB(A)
Waga	1,7 kg
Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie blachy	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- System Soft no Load powoduje obniżenie obrotów oraz wibracji
- Kompaktowy i lekki, co zmniejsza zmęczenie operatora
- 3-stopniowa regulacja podcinania

EAN 0088381762588

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

B-06460
Brzeszczot do wyrzynarki 100 x 1,25

413F05-1
Króciec do podłączenia urządzenia



457867-1
Osłona stopy



458191-5
Osłona przeciwpyłowa



783201-2
Klucz imbusowy 3 mm



8352U6-6
Wkład do walizki MAKPAC



821551-8
Walizka Makpac (3)



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1830B
Akumulator BL1830B (18V / 3,0 Ah)



DC18RC
Ładowarka DC18RC LXT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

413F05-1
Króciec do podłączenia urządzenia



457867-1
Osłona stopy



458191-5
Osłona przeciwpyłowa



783201-2
Klucz imbusowy 3 mm



821551-8
Walizka Makpac (3)



8352U6-6
Wkład do walizki MAKPAC



B-06460
Brzeszczot do wyrzynarki 100 x 1,25

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF