Akum. wiertarko-wkrętarka CXT®

DF332DSAE

12Vmax • 35 Nm • 0 - 1500 obr./ min

2-biegowa, ultra lekka wiertarko-wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym.

Kompaktowe narzędzie z silnikiem bezszczotkowym do wkręcania i wiercenia dla monterów i personelu konserwacyjnego oraz do użytku domowego. Dzięki kompaktowej budowie urządzenie jest łatwe w użyciu i zapewnia dostęp do ciasnych miejsc. Maksymalny moment obrotowy 35 / 21 Nm oraz 2 biegowa mechaniczna przekładnia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Akumulator CXT	✓
Napięcie akumulatora	12 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1500 min^{-1}
Maks. moment obrotowy twardy/ miękki	35 / 21 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła	20
Maksymalny moment obrotowy	38 Nm
Maks. średnica wiercenia w stali	10 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	28 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra)	27 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania)	56 mm
Trzon napędowy	3/8 "
Zakres mocowania	0,8 - 10 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)

CECHY PRODUKTU

- Niezwykle kompaktowy dzięki bezszczotkowemu silnikowi
- Niski pobór mocy dzięki silnikowi bezszczotkowemu
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Idealny do pracy w miejscach z ograniczonym dostępem i do prac nad głową
- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381809375

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346909-5
Uchwyt do mocowania na pasku



763238-5
Uchwyt samozaciskowy 10 mm



784244-7
Końcówka wkrętakowa, PH2 – PH2,

821661-1
Plastikowa walizka transportowa



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1021B (2x)
Akumulator BL1021B (12V max / 2,0



DC10SB
Ładowarka CXT® DC10SB 12V



OPCJONALNY OSPRZĘT

346909-5
Uchwyt do mocowania na pasku



766005-7
Samozaciskowy uchwyt, 10 mm



784244-7
Końcówka wkrętakowa, PH2 – PH2,

821549-5
Walizka Makpac (1)



821661-1
Plastikowa walizka transportowa



838312-9
Wkład do walizki Makpac (1)



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF