Akum. minikompresor LXT®

DMP181Z

18V • 11,1 bar • 161 psi

Minikompresor przeznaczony do pompowania opon samochodowych oraz rowerowych, piłek, itp.

Akumulatorowy minikompresor zasilany akumulatorem 18 V LXT®. Model oparty na modelu DMP180, ale z wyższym maksymalnym ciśnieniem. Automatyczne wyłączenie urządzenia po osiągnięciu ciśnienia docelowego. Zestaw zawiera różne rodzaje końcówek do pompowania, z możliwością przechowywania ich w obudowie urządzenia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Maks. przepływ powietrza	22 L/min
Maks. ciśnienie	11,1 bar
Poziom ciśnienia akustycznego	73 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	2,5 - 2,8 kg
Wymiary (D x S x W)	316 x 108 x 231 mm
Poziom wibracji	3,6 m/s^2
Współczynnik wibracji K_h	1,5 m/s^2
Długość węża	0,65 m

CECHY PRODUKTU

- Idealny do pompowania opon samochodów i rowerów, piłek sportowych i nie tylko
- Nadmiar powietrza można uwolnić, za pomocą odpowiedniego przycisku
- Cyfrowy manometr z dodatkowymi wygodnymi funkcjami
- Automatyczne wyłączenie urządzenia po osiągnięciu ciśnienia docelowego
- Funkcja zapisu ostatniego ciśnienia docelowego ustawionego przed wyłączeniem urządzenia
- 3 tryby pompowania (tryb piłki, niska prędkość lub wysoka prędkość)
- W zestawie różne rodzaje adapterów zaworów
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0088381748902

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

TE00000333
Końcówka do pompowania (okrągła)

TE00000592
Końcówka do pompowania (igła)

TE00000594
Końcówka do pompowania



TE00000597
Końcówka do pompowania



TE00000598
Wężyk 65 cm



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy