Akum. zszywacz LXT®

DST630RFJ

18V • 18 Ga (1,02 mm) • 9,5 – 38 mm

Akumulatorowy zszywacz z silnikiem bezszczotkowym, zasilany akumulatorem 18V LXT.

Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Umożliwia wbicie do 4500 zszywek na jednym naładowaniu akumulatora BL1850B. Posiada 2 tryby pracy: wystrzał pojedynczy lub ciągłe wbijanie sekwencyjne. Z okienkiem pozwalającym sprawdzić ilość zszywek w magazynku. Regulacja głębokości wbijania za pomocą pokrętła.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Szerokość zszywek	5,7 - 6,35 mm
Zszywki	5,7 - 6,35 x 9,5 - 38 mm
Wskaźnik zapięcia	18 Ga
Pojemność magazynka	110
Waga	2,5 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	79 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	2,8 - 3,1 kg
Wymiary (D x S x W)	246 x 96 x 282 mm
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s^2
Współczynnik wibracji K_h	1,5 m/s^2
Długość zszywek	9,5 - 38 mm
Regulacja głębokości	✓

CECHY PRODUKTU

- Funkcja blokady "pustego" strzału
- Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Regulacja głębokości wbijania za pomocą pokrętła
- 2 tryby pracy: tryb pojedynczego strzału oraz tryb uruchamiania stykowego do szybkiego wbijania sekwencyjnego
- Duża moc i szybkostrzelność dzięki pneumatycznemu mechanizmowi sprężynowemu

EAN 0197050008985

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0
Haczyk do paska



821551-8
Walizka Makpac (3)



836306-8
Wkład do walizki Makpac



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1830B (2x)
Akumulator BL1830B (18V / 3,0 Ah)



DC18RC
Ładowarka DC18RC LXT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

F-33607
Zszywki 5,7 x 25 mm, ocynkowane, 5



F-33610
Zszywki 5,7 x 28 mm, ocynkowane, 5



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy